
СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Тип	Подтип		Класс	Семейство	Группа	Модель		
Витая	Активные		Передатчик	Одноканальные	Для встраивания	AVT-TX745		
napa	пара							
Apt № AVT-TX745		Передача полного видеосигнала высокого разрешения в реальном масштабе времени по кабелям типа «витая пара» АVT-TX745— активный одноканальный передатчик в пластмассовом корпусе со встроенной многоуровневой защитой для работы с любым типом кабеля «витая пара»						
Дата изменения 01.07.14		Дальность передачи – до 2500 м						



ОСОБЕННОСТИ

- Разрешение видеосигнала 960Н
- Питание постоянным или переменным током
- Автоматические элементы настройки
- Полная встроенная защита

Питание

(9 - 15) V DC

(20 - 24) V AC

Ток потребления не более 25 mA

Защита от переполюсовки при DC Защита от превышения напряжения:

> 10/1000мкс от 35 V DC до 60 V от 100 мА

Вход - "видео"

входное сопротивление - 75 Ом

входное напряжение -1 Vpp (черно-белый или цветной видеосигнал)

Защита от превышения напряжения:

10/1000мкс от 5 V

Выход - "линия"

дифференциальное вых. сопротивление - 100 Ом дифференциальное выходное напряжение - 2 Vpp Защита от превышения напряжения:

дифференциальная:

10/1000мкс от 12 V

DC до 120 V от 100 мА

синфазная:

10/1000мкс от 6 V

DC до 60 V от 100 мА

Ослабление синфазной наводки на частоте:

10 КГц - -20ДБ 10 МГц - -80ДБ

Система.

разрешение видеосигнала – 960Н нелинейность, вносимая устройством не бол. - 80 дБ

видео формат - NTSC, PAL, SECAM (Color or B/W) кабель связи - UTP-5E, ТППэп-0,5 или аналогичные

Настройка

автоматическая:

подстройка симметрии выхода передатчика с кабелем связи

пользовательская:

включение предкоррекции (500 метров кабеля UTP-

Условия эксплуатации

0°C +50°C Диапазон рабочих температур не более 95% при +20°C Влажность (б/конд)

Конструктив

Габаритные размеры – 100х36х26 мм

Материал корпуса - АБС


Вход видео - клеммы

Выход на линию - клеммы

Масса – не более 50 г

Тип	Подтип	Класс	Семейство	Группа	Модель
Витая	Активные	Передатчик	Одноканальные	Для встраивания	AVT-TX745
napa					

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



<u> ЦОКОЛЕВКА РАЗЪЁМ</u>ОВ

